

1. Connectez-vous à votre box ADSL

- a. Entrer l'adresse IP de votre box dans la barre d'adresse de votre navigateur web (192.168.1.1 Par défaut), puis sélectionner l'onglet « Réseau »



- b. Entrer l'identifiant (« admin » par défaut) et le mot de passe d'authentification (« admin » ou les 8 premiers caractères de la clé de sécurité WiFi présents sur l'étiquette de votre Livebox par défaut) :



2. Paramétrer la Livebox

a. Cliquer sur l'onglet NAT/PAT

The screenshot shows the Livebox configuration web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: "mon réseau", "mon WiFi", "mon téléphone", "assistance", and "configuration avancée". The "configuration avancée" tab is active. Below it, a sub-menu for "réseau" is visible, with "NAT/PAT" highlighted by a red box. Other options in the sub-menu include "DHCP", "DNS", "UPnP", "DynDNS", "DMZ", and "NTP". The main content area shows the "configuration DHCP" section, which includes a checkbox to "activer" or "désactiver" the DHCP server, and several input fields for IP addresses: "adresse IP de la Livebox" (192.168.1.1), "masque de sous-réseau du LAN" (255.255.255.0), "adresse IP de début" (192.168.1.10), and "adresse IP de fin" (192.168.1.50). A "le saviez-vous ?" tip box is also present on the right side.

b. Créer une première règle de Translation de ports en remplissant les champs suivant :

- Application/Service : Secure WebServer HTTPS
- Port Interne : 443
- Port Externe : 443
- Protocole : TCP
- Appareil : ALARMESOMFY ou Nouveau si l'alarme n'y est pas, entrer ensuite l'adresse IP de la Centrale/Transmetteur 192.168.1.XXX (remplacer les X par l'adresse de votre Centrale/Transmetteur, ici 230 est un exemple)

The screenshot shows the "Règles personnalisées" (Custom Rules) configuration table. The table has the following columns: "application / service", "port interne", "port externe", "protocole", "appareil", "activer", and an "enregistrer" (save) button. The first row is filled with the following values: "Secure W", "443", "443", "TCP", "192.168.1.230", and the "activer" checkbox is checked. The "enregistrer" button is highlighted in orange.

application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer	
Secure W	443	443	TCP	192.168.1.230	<input checked="" type="checkbox"/>	enregistrer

c. Cliquer sur « enregistrer », et créer une seconde règle de Translation de ports en remplissant les champs suivant :

- Application/Service : WebServer HTTP
- Port Interne : 80
- Port Externe : 80
- Protocole : TCP
- Appareil : ALARMESOMFY ou Nouveau si l'alarme n'y est pas, entrer ensuite l'adresse IP de la Centrale/Transmetteur 192.168.1.XXX (remplacer les X par l'adresse de votre Centrale/Transmetteur, ici 230 est un exemple)

Règles personnalisées						
application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer	
Web Ser	80	80	TCP	192.168.1.230	<input type="checkbox"/>	enregistrer

d. Cliquer sur « enregistrer » et vérifier que vous obtenez bien l'affichage ci-dessous

Règles personnalisées						
application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer	
FTP Serv	21	21	TCP		<input type="checkbox"/>	enregistrer
Secure Web Server (HTTPS)	443	443	TCP	192.168.1.230	<input checked="" type="checkbox"/>	supprimer
Web Server (HTTP)	80	80	TCP	192.168.1.230	<input checked="" type="checkbox"/>	supprimer

e. Cliquer sur DÉCONNEXION et Redémarrer votre box ADSL (débrancher puis rebrancher son alimentation secteur).