

3.1.4. À partir d'une Telis Composio io (fonction impossible depuis l'Impresario Chronis)

Remise des moteurs en mode usine (reset)

Permet de remettre à zéro uniquement le moteur sélectionné.

Mettre le volet à mi-course.

1. Effectuer une double coupure



coupure 2s



Mise en
marche 8s



Coupure 2s




Mise en
marche



Mouvement de 5s

2. Découvrir les moteurs à remettre en mode usine




0.5 sec.

Appuyer simultanément



Attendre
pendant le
clignotement
de la LED



La liste des
moteurs
découvert ap-
paraît




Bref mouvement

3. Sélectionner un moteur à remettre en mode usine

ou



Sélectionner le moteur à remettre à en mode usine




Mouvement bref



0.5 sec.



Mouvement bref




Appuyer sur C pour ne pas renommer le moteur



Sélectionner le moteur en appuyant sur OK

4. Remettre le moteur en mode usine



Appuyer sur PROG pendant 7s



Le moteur bouge brièvement à 2s



Le moteur bouge après 7s.
Relacher PROG



La LED s'allume en continu pour confirmer la bonne exécution